



Zeno Martini (admin)

IL C.T.S.

6 March 2008

Domanda:

Che cos'è il CTS?

Risponde admin

CTS sta per **C**orrispettivo **T**ariffario **S**pecifico ed è in pratica un sovrapprezzo sul costo dell'energia elettrica. Lo paga annualmente il cliente che decide di non effettuare le operazioni di adeguamento alla direttiva [DK5600](#) dell'Enel per gli allacciamenti in media tensione emanata in occasione del passaggio dal regime di neutro isolato a quello di neutro compensato con [bobina Petersen](#).

E' determinato sulla base della seguente formula

$$\text{CTS} = K + H * E / P$$

- **K** = 1 euro per ogni giorno di connessione attiva alla rete
- **H** = 0,15 euro per ogni ora di utilizzo
- **E**: energia in kWh consumata nell'anno precedente
- **P**: potenza in kW disponibile nello stesso anno

Esempio:

$$P = 450 \text{ kW} \quad E = 720.000 \text{ kWh}$$

$$\text{CTS} = 365 + 0,15 * 720000 / 450 = 605 \text{ euro}$$

Il CTS va suddiviso tra il distributore ed un fondo utilizzato per il miglioramento del servizio elettrico secondo le direttive dell'Autorità per l'Energia.